

Wichtig

- Eine bestehende Systemsicherungen für Geräte mit Firmware-Version bis 1.6.4 kann für die Wiederherstellung der Systemkonfiguration für Geräte ab Firmware-Version 2.0.1 nicht verwendet werden!
- Die gesamte Gerätekonfiguration (IP-seitig) muss nach einem Upgrade vollständig manuell wiederhergestellt werden.
- Hierfür empfehlen wir die aktuelle Konfiguration zu dokumentieren, z. B. durch Screenshots.
- Abhängig von der Bestandskonfiguration muss für das Upgrade ggf. ein höherer Zeitaufwand als für eine Neu-Inbetriebnahme eingeplant werden.

Für das Firmware-Upgrade auf Version 2.0.1 wird folgendes benötigt:

- Lizenzdatei, die dem aktuellen Gerätestand entspricht
- XML-Datei (In-Home-Bus), die dem aktuellen Systemstand entspricht
- Vollständige Dokumentation (z. B. IP-Teilnehmer, Telefonie, etc.), der Bestandskonfiguration des Smart Gateway

Update auf Firmware-Version 2.0.1:

Für alle Smart Gateway Professional (SG 650) mit Firmware-Versionen kleiner 1.3.x muss beim Update auf Firmware-Version 2.0.1 folgender Ablauf beachtet werden:

- Aktuelle Firmware-Version = 1.0.0 oder 1.1.0:

Schritt 1: Update auf 1.2.1 installieren

Schritt 2: Update auf 1.3.3 installieren

Schritt 3: Update auf 2.0.1 installieren

- Aktuelle Firmware-Version = 1.2:

Schritt 1: Update auf 1.2.1 installieren

Schritt 2: Update auf 1.3.3 installieren

Schritt 3: Update auf 2.0.1 installieren

- Aktuelle Firmware-Version = 1.2.1:

Schritt 1: Update auf 1.3.3 installieren

Schritt 2: Update auf 2.0.1 installieren