

## Opis produktu

Moduł czujnika ruchu dla Siedle Vario z wyłącznikiem zmierzchowym i poziomym kątem wykrywania maks. 180°.

Pasywne czujniki podczerwieni (PIR) reagują na zmiany występującego promieniowania cieplnego podczerwonego. Aby rozpoznać ruchy, poruszane obiekty muszą same emitować ciepło.

- Możliwość zmiany kąta wykrywania / zasięgu rejestracji można zmieniać ze względu na zastosowanie osłony
- Regulowany zakres zmierzchu
- Możliwość ustawienia opóźnienia wyłączenia
- Przełącznik zmierzchowy i czujnik ruchu można stosować pojedynczo lub w połączeniu

## Dane techniczne

napięcie robocze:	12 V AC
prąd roboczy:	maks. 120 mA
typ styku:	Zestyk zwierny 24 V, 2 A
czas przełączania:	5 sek. do 15 min.
stopień ochrony:	IP 54
temperatura otoczenia:	-20 °C do +55 °C
Wysokość montażu (mm):	25
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	99 x 99 x 51

## Informacje o wyrobie

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
BMM 611-0 AG	Moduł czujnika ruchu	Szary antracyt	B 210004904-00
BMM 611-0 DG	Moduł czujnika ruchu	ciemno-szary z efektem skrzenia	B 200038881-00
BMM 611-0 SM	Moduł czujnika ruchu	Srebrny metalik	B 200017198-03
BMM 611-0 W	Moduł czujnika ruchu	biały	B 200017196-03

Moduł czujnika ruchu  
BMM 611-0

Strona 2



## Osprzęt


Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KG nr artykułu
Vario 611 AG	Lakier naprawczy	Szary antracyt	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakier naprawczy	ciemno-szary z efektem skrzenia	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakier naprawczy	Srebrny metalik	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakier naprawczy	biały	0 210007116-00

## Części zamienne

Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
BMM 611-...	Zamienna przesłona do zmniejszenia zasięgu	półprzeźroczysty	E 200031327-00
BMM 611-...	Kostka zaciskowa	czarny	E 200029976-00
BMM 611-... AG	Oslona modułu	Szary antracyt	E 210006016-00
BMM 611-... DG	Oslona modułu	ciemno-szary z efektem skrzenia	E 210006017-00
BMM 611-... SM	Oslona modułu	Srebrny metalik	E 210006023-00
BMM 611-... W	Oslona modułu	biały	E 210006024-00

Moduł czujnika ruchu  
BMM 611-0

Strona 3





Moduł czujnika ruchu  
BMM 611-0

Strona 4

---

<a href="#">Informacja o produktach</a>	871 kB	<a href="#">Pobieranie</a>
<a href="#">Deklaracja Zgodności</a>	4,4 MB	<a href="#">Pobieranie</a>
<a href="#">Dodatkowe informacje</a>	109 kB	<a href="#">Pobieranie</a>