

Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0 W
200017196-03

Produktbeschreibung

Bewegungsmelder-Modul für Siedle Vario mit Dämmerungsschalter und einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°.

Passiv-Infrarot-Melder (PIR-Melder) reagieren auf Veränderungen der auftreffenden Infrarot-Wärmestrahlung. Um Bewegungen erkennen zu können, müssen die bewegten Objekte selbst Wärme abstrahlen.

- Erfassungswinkel/Erfassungsweite veränderbar durch Blendeneinsatz
- Dämmerungsbereich einstellbar
- Ausschaltverzögerung einstellbar
- Dämmerungsschalter und Bewegungsmelder einzeln oder in Kombination verwendbar

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung: | 12 V AC |
| Betriebsstrom: | max. 120 mA |
| Kontaktart: | Schließer 24 V, 2 A |
| Schaltzeit: | 5 Sek. bis 15 Min. |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +55 °C |
| Aufbauhöhe (mm): | 25 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 51 |


Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------------|-------|----|--------------|
| BMM 611-0 W | Bewegungsmelder-Modul | Weiß | B | 200017196-03 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-------|----|--------------|
| Vario 611 W | Lackstift | Weiß | 0 | 210007116-00 |

Ersatzteile



Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 W

200317196

Seite 2

Artikel-Bezeichnung

BMM 611-...

BMM 611-...

BMM 611-... W

Artikelbeschreibung

Blende zur Reichweitenreduzierung

Klemmblock

Blendrahmen

Farbe

Transluzent

Schwarz

Weiß

KG

E

E

E

Artikel-Nr.

200031327-00


200029976-00

210006024-00

Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 W


200317196

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Bewegungsmelder-
Modul
BMM 611-0 W

200317196

Seite 4

Weitere Dokumente

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| BMM 611-0 Bewegungsmelder-Modul | Produktinformation | 871 kB | herunterladen |
| BMM 611-... Bewegungsmelder-Modul | Konformitätserklärung | 4,4 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |