



Produktbeschreibung

Haustelefon für die 6+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Licht an der Innenstation und auf dem Smartphone mit der Siedle App.

Der Etagenruf steht nur auf dem Haustelefon zur Verfügung.

Leistungsmerkmale:

- 2,4 GHz WLAN Schnittstelle für die Siedle App
- Bluetooth 4.2 Schnittstelle für die Inbetriebnahme
- Die Siedle App verhält sich wie ein parallel geschaltetes Innengerät
- Potentialfreie Türöffner- und Lichttaste
- Integrierte Mithörsperre
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)

Es können maximal 4 App-Teilnehmer iOS oder Android mit einer IQ-Innenstation gekoppelt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 300 mA
Kontaktart:	2 Schließer 24 V, 1 A
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	91 x 201 x 48

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
IQ HTA	Siedle IQ HTA	Weiß	D 210010100-00



Siedle IQ HTA
IQ HTA

Seite 2

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
CL 411 BD2A 01 R	Siedle Classic Durchwurfbriefkasten-Front Audio	Edelstahl gebürstet	D 200048175-00
CL 411 BD2A 02 R	Siedle Classic Durchwurfbriefkasten-Front Audio	Edelstahl gebürstet	D 200048178-00
CL 411 BD2A 03 R	Siedle Classic Durchwurfbriefkasten-Front Audio	Edelstahl gebürstet	D 200048181-00
HH 800-0	Hörgerätekompatisbler Hörer	Weiß	E 200087165-00
HT/NB 800-0 W	Nachrüstblende Haustelefon	Weiß	D 210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Steckernetzteil	Schwarz	D 210010421-00
PSM 1 12 24	Netzgerät	Sonstiges	D 210010340-00
ZT 811-01 W	Tischzubehör	Weiß	C 210006820-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
HT 811/840/850/870-... W	Hörer mit Federzugschnur	Weiß	E 200029573-00
HTA 811-...	Anschlussklemmen	Gelb	E 200029884-00
IQ HTA/HTS	Anschlussklemme	Sonstiges	E 210008887-00

Siedle IQ HTA
IQ HTA

Seite 3



Zeichnungen / Montage



Siedle IQ HTA
IQ HTA

Seite 4



Weitere Dokumente

Siedle IQ HTA	Produktinformation	1,2 MB	herunterladen
SHB 2000-0 Service-Manual	Systemhandbuch	1,6 MB	herunterladen
Siedle IQ HTA	Bedienungsanleitung	454 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegrafenbergwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de